



DISTRIBUIDOR PASSIVO MDP-16E



ENTRADA

Quantidade _____ 1

SAIDAS

Quantidade _____ 16
Isolação entre saídas _____ $\geq 15\text{dB}$
Perda de inserção entrada / saída _____ 15dB
Perda de retorno _____ $\geq 12\text{dB}$
Banda de Freqüência _____ 5 a 800 MHz (não seletivas)

GERAL

Conectores _____ Tipo F fêmea
Altura _____ 1 U (44 mm)
Profundidade _____ 200 mm
Largura _____ 19" (482 mm)
Peso _____ 1Kg
Acabamento _____ Ferro bi cromatizado